




HearPlus 318w

téléphone sans fil DECT amplifié

-  volume sonnerie et combiné extra-fort
-  indicateur visuel de sonnerie et vibreur
-  3 mémoires directes

Doro HearPlus 318w est un téléphone sans fil DECT amplifié destiné non seulement aux personnes ayant une déficience auditive mais aussi à celles qui apprécient de téléphoner avec un combiné léger et ergonomique.

Il est facile à prendre en main, à manipuler et à raccrocher sur sa base. Il est équipé d'un clavier très contrasté, de 3 touches mémoires directes et de fonctions très utiles que l'on trouve rarement sur les téléphones sans fil.



care electronics

doro 



HearPlus 318w

Colour: blanc/gris

Ergonomie

Combiné confortable en main	•
Combiné facile à raccrocher	•
Touches très contrastées et légèrement réfléchissantes	•
Touches de forme concave	•
Surfaces faciles à nettoyer	•

Paramètres audio

Doro Audio Plus	•
Niveau minimal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-3
Niveau minimal d'atténuation du volume sonore (dB(A))	91
Niveau maximal d'atténuation du signal entrant (dB RLR)	-30
Niveau maximal d'atténuation du volume sonore (dB (A))	118
Amplificateur préservant l'audition normale	•
Niveau max du volume sonore avant saturation (dB(A))	122
Ajustement de la réponse fréquentielle à 250Hz (dB)	10
Ajustement de la réponse fréquentielle à 4Hz (dB)	20
Compatible appareil auditif	•
Niveau de sensibilité de la compatibilité avec les appareils auditifs à 1 KHz (dB-A/M)	-22
Linéarité de la force du champ magnétique en fonction du niveau de la pression acoustique +/- 1dB	•
Classification de la réponse fréquentielle de la compatibilité avec les appareils auditifs (preferred range)	•
Volume sonore maximum de la sonnerie (dB(A)) à 1 mètre	85
Ajustement de la tonalité de la sonnerie (fréquence min. en Hz)	800
Ajustement de la tonalité de la sonnerie (fréquence max. en Hz)	4000
Vibreux	•
Voyant lumineux de sonnerie	•

Sonneries

Sonneries monophoniques	9
Sonneries polyphoniques	8
Nb de niveaux de réglages de la sonnerie	5
Coupure de la sonnerie	•
Sonnerie VIP	•

Numérotation/conversation

Rappel des derniers numéros. Capacité du bis	10
Prénumérotation	•
Mémoires directes	3
Capacité du répertoire	100
Réglage du volume du combiné. Nb de niveaux	10

Prise de ligne/raccroché sur interface casque	•
Verrouillage du clavier	•
Clavier rétro-éclairé	•
Chronomètre des conversations	•

Afficheur LCD

Menu déroulant	•
Afficheur graphique dot matrix	•
Résolution (pixels)	128x64
Taille de l'afficheur (mm)	34x20
Afficheur couleur	noir sur blanc
Nb de lignes/nb de caractères	3/12
Nb de lignes d'icônes/Nb d'icônes	1/15
Afficheur rétro-éclairé	•
Gros caractères sur afficheur	•
Horloge	•
Menu multi-langues	en, fr, es, it, de, se, dk, pt, fi, no, gr, nl, hu, cz, pl

Identification de l'appelant*

Présentation du nom/numéro	•
Présentation du nom/numéro en phase de 2e appel**	•
Présentation du nom enregistré dans le répertoire	•
Présentation du nom transmis par le réseau**	•
Horodatage par l'heure réseau**	•
Horodatage par l'horloge du téléphone	•
Capacité du journal des appelants	10
Indicateur des nouveaux appels**	•

Base

Touche de recherche du combiné	•
--------------------------------	---

Autres caractéristiques

Taille du combiné (mm)	195x50x25
Poids du combiné avec batteries (g)	175
Clip ceinture	•
Position murale	•
Position bureau	•
Autonomie en veille (h)	120
Autonomie en conversation (h)	18
GAP	•
Technologie	DECT
Portée maxi à l'extérieur (m)	~300
Portée maxi à l'intérieur (m)	~50
Type de batterie	NiMH - 3 x AAA

*sous réserve d'abonnement auprès de votre opérateur

**selon le pays



Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans avis préalable.